

## KDL-19L4000

► <http://www.sony.ch>

Dieses Dokument wurde erstellt am  
20.01.2009

19" (48 cm) HD ready BRAVIA LCD-Fernseher mit integriertem digitalem Antennentuner (MPEG-2) und 2 HDMI™ Eingängen



### Funktionen

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.

- Genießen Sie Digitalfernsehen ganz einfach mit dem integrierten digitalen SD-Antennentuner (MPEG-2, auch für Analogempfang)
- Zwei HDMI™ Eingänge (beide auf der Rückseite) machen den Anschluss von High Definition-Quellen wie Blu-ray Disc™ und PLAYSTATION®3 noch einfacher
- Wandmontage mit optionaler Halterung SU-WL100 möglich
- Leistungsaufnahme: im Standby-Modus weniger als 1 W, 48 W in Betrieb
- Das Registrieren Ihres BRAVIA könnte nicht einfacher sein. Registrieren Sie sich noch heute, und werden Sie Mitglied bei My Sony

### Technische Daten

#### Videosignal

576i	JA
480p	JA
576p	JA
1080i	JA

#### Weiterführende Links

- Produktsupport
- <http://www.sony.ch>

720p	JA
------	----

#### Timer

Uhr	JA
Sleep Timer (Abschaltautomatik)	JA
Timer Ein/Aus (mit Uhr-Einstellung)	JA

#### Zubehör

AC-Kabel	JA
Bedienungsanleitung	JA
VESA-Bohrlöcher	JA
VESA-Lochabstand (cm)	10 x 10
VESA-Schraubenabmessungen (Typ/Länge)	M4/12 mm - 15 mm
Tischstandfuß	wird mitgeliefert
Fernbedienung	RM-ED014
Wandhalterung	SU-WL100 (optional)

#### Audio

Digitalverstärker	JA
Ausgangsleistung (W)	5 W + 5 W (10 W gesamt)
Sound-Modus	Dynamic/Standard/Clear Voice
Gleichbleibender Klang	JA
Lautsprecher aus	JA

#### Colour System

NTSC 3.58/4.43 (Videoeingang)	JA
PAL	JA
Secam	JA

#### Anschlüsse

HDMI™ Eingänge	2
HDMI™ PC-Signalkompatibilität	JA
PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang	JA
Komponenten-Eingänge	1
Composite-Video-Eingang	JA
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm)	3,5
PCMCIA-Steckplatz	JA
Cinch-Audioausgang	JA
AV-Eingang Cinch	2
Antenneneingang	JA
Scart-Eingänge (RGB)	2

---

#### Abmessungen

Mit Tischstandfuß (B x H x T, cm)	47,9 x 41,2 x 19,1
Ohne Tischstandfuß (B x H x T, cm)	47,9 x 37,6 x 7,6

---

#### Abmessungen mit Verpackung

(B x H x T, cm)	65,7 x 46,8 x 17,1
-----------------	--------------------

---

#### Allgemeine Daten

Colour	Schwarz
Leistungsaufnahme (Standby) (W)	Unter 1
Leistungsaufnahme (W)	48
Gewicht inkl. Standfuß (kg)	5,8
Gewicht (kg) ohne Standfuß	5,3

---

#### Menü

Auto-Standby-Funktion	JA
OSD-Bildschirmmenü	JA
Kindersicherung	JA
Programmverzeichnis	JA

---

#### Menüsprachen

Menü in bulgarischer Sprache	JA
Menü in katalanischer Sprache	JA
Menü in tschechischer Sprache	JA
Menü in dänischer Sprache	JA
Menü in niederländischer Sprache	JA
Menü in englischer Sprache	JA
Menü in finnischer Sprache	JA
Menü in französischer Sprache	JA
Menü in deutscher Sprache	JA
Menü in griechischer Sprache	JA
Menü in ungarischer Sprache	JA
Menü in italienischer Sprache	JA
Menü in norwegischer Sprache	JA
Menü in polnischer Sprache	JA
Menü in portugiesischer Sprache	JA
Menü in rumänischer Sprache	JA
Menü in russischer Sprache	JA
Menü in slowakischer Sprache	JA
Menü in spanischer Sprache	JA
Menü in schwedischer Sprache	JA
Menü in türkischer Sprache	JA

---

### Bild

Dynamischer Kontrast	2000:1
Betrachtungswinkel (°)	170
Hintergrundbeleuchtung	CCFL
Eingabe überspringen	Handbuch
Bildmodus	Vivid/Standard/Cinema
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive	JA
Energiesparmodus + automatisches Abschalten des Bildschirms	JA
14:9-Modus	JA
4:3-Modus	JA
Smart Mode	JA
Breitbildmodus	JA
Zoom-Modus	JA
Automatische Bildformaterkennung (AFD) (Auto Format Detect)	JA
Automatische Rauschunterdrückung	JA
Digitaler Kammfilter	JA
Displayauflösung (Pixel)	1680 x 1050
Display-Technologie	LC-Display, LCD
8-Bit-Display	JA
Bildseitenverhältnis	16:10
Bildschirmgröße (cm)	48
Bildschirmgröße (Zoll)	19 Grad

---

### Sound-System

B/G	JA
D/K	JA
I	JA
L	JA
NICAM	JA

---

### Videotext

Textseitenspeicher	880
--------------------	-----

---

### Abstimmung

Analoger Antennentuner	JA
Digitaler Antennentuner (MPEG-2)	JA
Bevorzugte Sender	JA
Automatische Senderbenennung (Auto Labelling)	JA
Automatische Erstinstallation/Sendererkennung	JA
Empfangsbereich CATV	S1-S20
Empfangsbereich HYPER	S21-S41
Empfangsbereich UHF	E21-E69
Empfangsbereich VHF	E2-E12

Kanal überspringen	JA
Anzahl der Tuner	1
Senderbenennung (Station Labelling)	JA