

marantz®

SR7010

NETZWERK AV-RECEIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH



Die leistungsstarke Verstärkereinheit des Flaggschiff-Receivers SR7010 ist mit diskreten Hochstrom-Ausgangsstufen für sämtliche Kanäle ausgestattet. Alle Verstärkerkanäle sind identisch aufgebaut. Mit einer Nennleistung von 200 Watt pro Kanal kann der SR7010 auf allen Kanälen niederohmige 4-Ohm-Lautsprecher ansteuern.

Erleben Sie einen immersivem 3D-Surround-Sound mit dem AV-Receiver Marantz SR7010, der mit Dolby Atmos Surround-Decoding ultimative Heimkinoerlebnisse bei modernen Blockbuster-Soundtracks ermöglicht. Nach der Installation eines Firmware-Updates (verfügbar ab Herbst 2015) wird der SR7010 auch Surround-Soundtracks im DTS:X-Format decodieren können. Sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X arbeiten mit objektorientiertem Surround-Sound und können Höhenlautsprecher ansteuern, um ultimative immersive 3D-Klangerlebnisse zu erzeugen. Die leistungsstarke Videoverarbeitungs- und Videoschalteneinheit des SR7010 unterstützt Full 4K Ultra HD und ist HDCP 2.2-kompatibel.

Dank WLAN und Bluetooth mit zwei integrierten Antennen können Sie mit dem Marantz SR7010 Ihre Lieblingstitel über Streaming-Dienste wie Spotify Connect wiedergeben und tausende Internet-Radiosender hören. Sie können Ihre Lieblingsmusik auch von Ihrem iPhone, iPod Touch und iPad über AirPlay streamen.



Technische Daten

- WiFi und Bluetooth eingebaut
- Dolby Atmos und DTS:X (per Update)
- Auro 3-D optional per kostenpflichtigen Upgrade
- 9 Kanal Leistungsendstufe mit 200 Watt pro Kanal
- 11.2 Kanal-Verarbeitung, 13.2 Kanal Pre-Out
- Stromgegenkopplung mit Marantz HDAM-Modulen
- Audyssey MultEQ XT32 Lautsprechereinmessung und Raumkalibrierung, LFC, Sub EQ, Pro vorbereitet
- Aktuelle HDMI Version mit 4K 60Hz, 4:4:4 Farbauflösung
- Hochwertiger DAC 192kHz / 32bit
- 7+1 HDMI Eingänge / 3 Ausgänge (mit 4K 60Hz, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Volle HDCP 2.2 Unterstützung an allen Eingängen
- HDMI Videoverarbeitung bis 1080p, 4K 50/60Hz
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF Unterstützung
- HD Audio Streaming: FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Gapless Playback
- Airplay, Spotify Connect* und Internet Radio Unterstützung
- Phono-Eingang
- Zweites Display hinter schwenkbarer Frontblende
- Setup Assistent und fortschrittlicher GUI
- Marantz AVR Remote App für iOS und Android Geräte
- Umweltfreundlicher ECO Modus

EAN

EU	SR7010/N1B	4951035056646	Schwarz
	SR7010/N1SG	4951035056653	Silbergold

www.marantz.de



because music matters

SR7010

NETZWERK AV-RECEIVER MIT WIFI UND BLUETOOTH



AUSSTATTUNG	SR7010
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Surround	• / • / •
Dolby Atmos	•
DTS:X	• (ready)
Mehrkanal Stereo	•
Audio Aufwertung für komprimierte Formate: MDAX2	•
NETZWERK	
DLNA Certified	• (v1.5)
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2.8 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Gapless Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audiostreaming	•
Windows PlayTo / Windows 8/RT	• / •
Internet Radio (vTuner) Spotify Connect *	• / •
APP-Steuerung über Smart Phones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (dual antenna)
WEITERE	
FM / AM Tuner	• / •
Stromgegenkopplung	•
HDAM-Module (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Hochwertig Komponenten	•
Bluetooth	•
Automatische Lautsprecher-Einmessung mit Mikrophon	Audyssey Mult EQ XT32 (Pro)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Videokonvertierung	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Videoverarbeitung	>1080p, 4k 50/60Hz
ISF Zertifiziert	•
HDMI pass through im Stand-by	•
3D Video pass through / Audio Return Channel ARC	• / •
Fortschrittliches GUI/On Screen Display	•
GUI transparent über HDMI	•
Setup Assistant (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch)	•
Smart Select Speichertasten	4
Variable Trennfrequenz	•
Mehrraum-Zonen	3
Optimierte Bass-Wiedergabe	•

EIN-/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3+1 / 2
Component In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 3 (main + zone)
AUDIO	
Analog In / Out	5+1 / 0
Digital optisch In	2
Digital koaxial In	2
Multichannel Pre Out	• (13.2, 11.2 processing)
Subwoofer Out	2
2. Zone Audio Out	•
7.1 Mehrkanal-Eingang	•
WEITERE	
Vergoldete Anschlüsse	•
Lautsprecher A / B	•
Deckenlautsprecher-Anschlüsse	Speaker B or Heighth
Bi-Amping Funktion	•
Multiruum Lautsprecher-Anschlüsse	Surround Back zuweisbar
RS232 Schnittstelle	•
IR-Flasher Eingang	•
DC-Trigger Ausgang	•
Marantz Fernbedienungs-Bussystem	•
Netzwerk (IP-control / Update)	• / •
Eingänge Vorderseite: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
MERKMALE	
Verfügbar in Schwarz / Silbergold	• / •
Systemfernbedienung	RC026SR
Leistungsaufnahme in Watt	710
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	65 / 110
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0.2 (with CEC 0.5)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 411 x 185
Gewicht in Kg	13.8

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Premium Abo erforderlich, nicht in allen Ländern.

Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.
* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.